

## ZPROVOZNĚNÍ PRODUKTŮ TENDA

### S MODEMEM OD KABELOVÉHO OPERÁTORA UPC

#### VÝMĚNA PŮVODNÍHO WIFI/SWITCH ZAŘÍZENÍ ZA NOVÉ:

1. Z webové stránky [www.tenda.cz](http://www.tenda.cz) stáhněte k daného produktu firmware určený pro kabelové operátory.
2. Odpojte původní wifi zařízení od počítače a od modemu UPC.
3. Modem UPC resetujte (případně odpojte na 2 minuty od elektrické sítě) a nechejte několik minut (4-5) v klidu – nic k němu nepřipojujte.
4. Propojte LAN kabelem pouze Tendu a počítač (produkt Tenda a UPC modem nesmí být propojen).
5. Nainstalujte pomocí návodu u příslušného produktu na [www.tenda.cz](http://www.tenda.cz) firmware do produktu Tenda.
6. Vložte do CD/DVD mechaniky instalační CD a spusťte instalačního průvodce.
7. Nainstalujte wifi zařízení dle standardního návodu (kromě připojení produktu Tenda k modemu UPC – stále je nutné mít obě zařízení nepropojené) až do obrazovky s přehledem IP adres a tlačítkem Fi ni sh, které však nepotvrzujete.



8. Jakmile se objeví obrazovka s přehledem IP adres (pravděpodobně vyplněné samými 0) propojte pomocí LAN kabelu UPC modem a produkt Tenda.
9. Vyčkejte 1-2 minuty a klikněte na tlačítko Refresh v horním pravém rohu. Pokud jsou vyplněny stále nuly, vyčkejte dalších 1-2 minuty a opět klikněte na Refresh. Toto opakujte, dokud se místo nul neobjeví vyplněná čísla. V případě, že ani po 6-10 minutách nejsou vyplněny IP adresy čísla, kontaktujte svého prodejce, nebo podporu na e-mailu [support@intelek.cz](mailto:support@intelek.cz).
10. Jakmile jsou na obrazovce vyplněna čísla, klikněte na tlačítko Fi ni sh.
11. Wifi síť by takto měla do několika minut začít fungovat. Po úspěšném nainstalování se vám ve výchozím prohlížeči internetu zobrazí stránka [www.tenda.cn](http://www.tenda.cn), která však nic nezobrazí, proto tuto stránku zavřete a otevřete nové okno nebo přepište na jinou www adresu.
12. Opět proveďte reset UPC modemu (případně odpojte na 2 minuty od elektrické sítě).

#### PŘIDÁNÍ NOVÉHO WIFI ZAŘÍZENÍ MEZI POČÍTAČ A UPC MODEM:

1. Postup stejný jako výše vyjma bodu 2.